

LiftMaster

POWERED BY myQ

SL400EVK



SL600EVK



SL1000EVK



Technické parametre	Napájanie	230-240 V, 50/60 Hz		
	Napätie motora	24V/DC		
	Príkion	110 W	120 W	150 W
	Príkion v pokojovom režime	4,45 W	4,4 W	4,2 W
	Ťažná sila	400 N	600 N	1000 N
	Krútiaci moment	12 Nm	18 Nm	22,5 Nm
	Max. hmotnosť brány	400 kg	600 kg	1000 kg
	Max. Šírka - 1 krídlo brány	5 m	8 m	12 m
	Použitie	posuvná brána		
	Aplikácia pre 2 krídla	možná synchronizácia (svorky SYNC, 2 žilový kábel)		
	Modul ozubení	M4		
	Koncové dorazy	enkodér s magnetom		
	Zaťažiteľnosť pohonu - čas zopnutia v záťaži	100%		
	Záložná batéria	samostatne predajná, katalógové číslo 490EV		
	Blokácia pohonu pri výpadku el. prúdu	blokácia prevodovkou		
	Riadiaca jednotka	vstavaná CB324EV		
	Prevádzková frekvencia vysielča	multifrekvenčný 868 MHz + 433 MHz + myQ		
	Kódovanie signálu	Security +2.0		
	Max. počet diaľkových ovládačov	180		
	Max. počet externých klávesníc / zámkov	4		
	myQ	Kompatibilné s technológiou myQ. Vyžaduje sa internetová brána 828EV (podmienené inštaláciou fotobuniek).		
	Prevádzková teplota	od -20°C do +55°C		
	Stupeň ochrany krytom	IP44		
	Prevádzková hlučnosť	<70 dB		
Konektory	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom	obnažené časti s napätím 230V sú chránené, pri dotyku nehrozí úraz		
	Počítadlo pracovných cyklov	ÁNO		
	Záruka	3 roky		
	Výrobca	CHAMBERLAIN GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, Saarbrücken 66115, Nemecko		
	EAN kód	4014243224266	4014243224297	4014243224327
	Rozpoznanie bezpečnostných prvkov (fotobunky, bezpečnostná - kontaktná lišta)	automatické		
	Konektor pre bezpečnostnú kontaktnú lištu (8,2 Kabel)	ÁNO		
	Výstup pre príslušenstvo (max. 500 mA)	24 V/DC		
Individuálne nastavenie	Konektor pre signálnu lampu	ÁNO		
	Vstupný konektor (ochranný kľúč, tlačidlo vypnutia atď.)	3 vstupy		
	Konektor pre ovládanie externého relé	ÁNO		
	Konektor pre záložný zdroj	ÁNO		
	Konektor pre E-zámok / M- zámok	ÁNO		
	Prednastavená maximálna sila pri náraze do prekážky	400 N		
	Spätný chod pri náraze do prekážky	automatické, do 0,7 s		
	Nastavenie Soft-START / Soft-STOP	ÁNO		
Individuálne nastavenie	Nastavenie sily	ÁNO, nastaviteľná vo viacerých stupňoch		
	Továrnske nastavenie: Rýchlosť otvorenia	250 mm/s		
	Nastavenie rýchlosti	ÁNO, nastaviteľná vo viacerých stupňoch		
	Nastavenie čiastočného otvorenia	ÁNO		
	Časovač automatického zatvorenia	ÁNO		
	Individuálne nastavenie fotobuniek	ÁNO, max. 3 páry fotobuniek		
	Ochrana parametrov heslom	ÁNO		
	Programovací LED displej	ÁNO		